

Life is on

En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, "life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y emocionalmente.

www.phonakpro.com/rogerfocus

Roger Focus II




Nos centramos en lo que importa

Para obtener más información, visite www.phonakpro.com/rogerfocus

027-0601-06(V1.00)/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

Descripción del producto

			
		Roger Focus II-312	Roger Focus II
Tipo de pila		312	recargable integrada
Botón multifunción		•	•
Ajuste del volumen del botón multifunción		-8 dB <-> +8 dB (intervalos de 2 dB)	-8 dB <-> +8 dB (intervalos de 2 dB)
Indicador luminoso		•	•
Colores		2	10
Nanorrecubrimiento		•	•
Índice IP		IP68*	IP68*
Dimensiones	L x An. x Prof.	31,3 x 14,1 x 7,3 (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 (1,44 x 0,65 x 0,33")
	Peso	2,18 g/0,077 oz	3,71 g/0,131 oz
Tiempos de carga	Del 0 % al 100 %		3 h
	Del 0 % al 80 %		1,5 h
		Tubo fino HE	Tubo fino HE
Presión de salida máx.		90 dBA de equivalencia de campo libre	90 dBA de equivalencia de campo libre
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - >7000	<100 - >7000
Corriente de trabajo (mA)		1,5	1,5
		2,4 GHz con salto de frecuencia adaptativa automática	antena integrada
			<0,02 mW

Características de Roger

Frecuencia	
Antena	
Potencia de RF de enlace externo	

* IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC60529.

Colores de la caja

Roger Focus II



Roger Focus II-312



Acoplamiento acústico

Salida de sonido	Tubo fino HE	Disponible para los lados izquierdo y derecho y en cinco longitudes distintas (00, 0, 1, 2, 3)
Auricular para tubo fino	Cápsula	Cápsula abierta, disponible en tres tamaños (S, M y L)

Portfolio de Comunicación Inalámbrica

Roger™	Roger Focus II-312	Roger Focus II
Micrófonos Roger™	•	•

Adaptación

Roger Focus II es únicamente un receptor Roger. No es necesario realizar ninguna adaptación.

Phonak Charger BTE RIC

Este cargador es apto para Roger Focus II. Incorpora una entrada de carga USB-C, un indicador luminoso y un espacio para acomodar el tubo fino.



Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl es apto para Roger Focus II. Permite ajustes de volumen y bloquea el botón de volumen.

