

Life is on

Phonakilla uskomme, että hyvä kuulo tarkoittaa hyvinvointia ja sitä, että elämää voi elää täysillä. Yli 70 vuoden ajan meillä on ollut into luoda maailma, missä "life is on" on totta jokaiselle meistä. Innovatiiviset kuulemisen ratkaisumme on suunniteltu kaikille riippumatta iästä tai kuulonaleneman tasosta niin, että kaikki voivat olla yhteydessä läheisiinsä ja menestyä elämän kaikilla osa-alueilla.

www.phonakpro.com/rogerfocus

Roger Focus II



Keskity tärkeimpään

Lisätietoja on osoitteessa www.phonakpro.com/rogerfocus

027-0601-11/W1.00/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

Tuotekuvaus

		Roger Focus II-312	Roger Focus II
Paristotyyppi		312	sisäänrakennettu, ladattava
Painike		•	•
Painikkeen äänenvoimakkuuden säätö		-8 dB <--> +8 dB (2 dB:n välein)	-8 dB <--> +8 dB (2 dB:n välein)
Merkkivalo		•	•
Värit		2	10
Nanopinnoite		•	•
IP-luokitus		IP68*	IP68*
Mitat	P x L x S	31,3 x 14,1 x 7,3 (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 (1,44 x 0,65 x 0,33")
	Paino	2,18 g / 0,077 oz	3,71 g / 0,131 oz
Latausajat	0-100 %		3 h
	0-80 %		1,5 h
		SlimTube HE	SlimTube HE
Suurin antotaso		vastaa 90 dBA:n vapaata kenttää	vastaa 90 dBA:n vapaata kenttää
Taajuusvaste (Hz)		< 100...> 7000	< 100...> 7000
Työskentelyvirta (mA)		1,5	1,5
		2,4 GHz, mukaan lukien mukautuva automaattinen taajuushyppely	sisäänrakennettu antenni
			< 0,02 mW

Roger – ominaisuudet

Taajuus	
Antenni	
Taustalinkin RF-teho	

*IP68 tarkoittaa, että kuulokoje on vesi- ja pölytiivis. Sen tiiviys säilyi, kun sitä pidettiin yhtäjaksoisesti vedessä 1 metrin syvyydessä 60 minuuttia ja pölykammiossa 8 tuntia standardin IEC 60529 mukaisesti.

Kuoren värit

Roger Focus II



Roger Focus II-312



Akustinen kytkentä

Äänianto	SlimTube HE	Saatavana vasemmalle, oikealle ja viittä eri pituutta (00, 0, 1, 2, 3)
SlimTube-korvakappale	Sovite	Avoin sovite, saatavana kolmea kokoa (S, M, L)

Langattomat lisälaitteet

Roger™	Roger Focus II-312	Roger Focus II
Roger™-mikrofonit	•	•

Sovitus

Roger Focus II on yksinomaan Roger-vastaanotin. Sovitusta ei tarvita.

Phonak Charger BTE RIC

Tämä laturi sopii Roger Focus II -laitteeseen. Siinä on USB-C-lataustuloliitäntä, merkkivalo ja SlimTuben säilytystila.



Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl sopii Roger Focus II -laitteeseen. Se mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen ja äänenvoimakkuuspainikkeen lukitsemisen.

