

## Life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreøsninger er designet til folk i alle aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og følelsesmæssigt.

[www.phonakpro.com/rogerfocus](http://www.phonakpro.com/rogerfocus)

# Roger Focus II



## Fokusér på det væsentlige

Du kan få flere oplysninger på [www.phonakpro.com/rogerfocus](http://www.phonakpro.com/rogerfocus)

027-0601-08(V1.00)/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

## Produktbeskrivelse

			
		Roger Focus II-312	Roger Focus II
Batteritype		312	indbygget genopladeligt
Multifunktionsknap		•	•
Volumenjustering via multifunktionsknap		-8 dB <--> +8 dB (trin á 2 dB)	-8 dB <--> +8 dB (trin á 2 dB)
Indikatorlys		•	•
Farver		2	10
Nano-coating		•	•
IP-klassificering		IP68*	IP68*
Mål	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3	36,7 x 16,4 x 8,5
	Vægt	2,18 g	3,71 g
Opladningstid	0-100 %		3 t
	0 % til 80 %		1,5 t
	<b>Tynd slange HE</b>	<b>Tynd slange HE</b>	
Maksimal udgangseffekt		Svarende til 90 dBA med frifeltsmikrofon	Svarende til 90 dBA med frifeltsmikrofon
Frekvensområde (Hz)		<100 - >7000	<100 - >7000
Strømförbrug (mA)		1,5	1,5
		2,4 GHz inklusive adaptiv automatisk frekvenshopning	
		indbygget antenne	
		< 0,02 mW	

### Egenskaber for Roger

Frekvens

Antenne

Backlink RF-effekt

\*IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

## Husfarver

### Roger Focus II



### Roger Focus II-312



## Koblingsmulighed

**Lydudgang** Tynd slange HE Fås til venstre og højre og i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)

**Ørestykke til SlimTube** Lydkuppel Åben lydkuppel – fås i tre størrelser (S, M, L)

## Trådløs kommunikationsportefølje

Roger™	Roger Focus II-312	Roger Focus II
Roger™-mikrofoner	•	•

## Tilpasning

Roger Focus II er udelukkende en Roger-modtager. Ingen tilpasning er nødvendig.

## Phonak Charger BTE RIC

Denne oplader passer til Roger Focus II. Den har en USB-C-opladningsindgang, et indikatorlys og en opbevaringsplads til en tynd slange.



## Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl passer til Roger Focus II. Den giver mulighed for at skrue op og ned for lyden og låse volumenknappen.

