

Life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörminderung konzipiert, um jedem zu ermöglichen sich sozial und emotional frei zu entfalten.

www.phonakpro.de/rogerfocus

Roger Focus II




Fokus auf das Wesentliche

Weitere Informationen finden Sie unter www.phonakpro.de/rogerfocus

027-0601-01/M/1.00/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

Produktbeschreibung

			
		Roger Focus II-312	Roger Focus II
Batterietyp		312	Integrierter Akku
Multifunktionstaster		•	•
Multifunktionstaster Lautstärkeregelung		-8 dB <--> +8 dB (2 dB pro Stufe)	-8 dB <--> +8 dB (2 dB pro Stufe)
Statusanzeige		•	•
Farben		2	10
Nanobeschichtung		•	•
IP-Code (Schutzgrad)		IP68*	IP68*
Maße	L x B x T	31,3 x 14,1 x 7,3 mm	36,7 x 16,4 x 8,5 mm
	Gewicht	2,18 g	3,71 g
Ladezeiten	0% bis 100%		3 h
	0% bis 80%		1,5 h
		SlimTube HE	SlimTube HE
Max. Ausgangsschalldruck		90 dB (A) Freifeld-Äquivalent	90 dB (A) Freifeld-Äquivalent
Frequenzbereich (Hz)		<100 - >7000	<100 - >7000
Betriebsstrom (mA)		1,5	1,5
		2,4 GHz einschl. adaptives automatisches Frequenzspringen	
		Integrierte Antenne	
		< 0,02 mW	

Roger Merkmale

Frequenz	
Antenne	
HF-Leistung Backlink	

* IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

Gehäusefarben

Roger Focus II



Roger Focus II-312



Akustische Ankopplung

Schallaustritt	SlimTube HE	Für rechts und links und in fünf unterschiedlichen Längen (00, 0, 1, 2, 3) erhältlich
Ohrpassstück für SlimTube	Dome	Offener Dome, verfügbar in drei Größen (S, M, L)

Wireless Communication Portfolio

Roger™	Roger Focus II-312	Roger Focus II
Roger-Mikrofone	•	•

Anpassung

Roger Focus II ist nur ein Roger-Empfänger. Keine Anpassung erforderlich.

Phonak Charger BTE RIC

Dieses Ladegerät ist für Roger Focus II geeignet. Es verfügt über einen USB-C-Netzanschluss, eine Statusanzeige und zwei Steckplätze.



Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl ist für Roger Focus II geeignet. Es erlaubt die Regelung der Lautstärke und sperrt die Lautstärketaste.

