

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

產品資訊

Phonak Terra+ 和 Phonak Terra 提供了一套平衡的功能，透過 RIC 和 BTE 實現個性化的聆聽體驗。



產品描述



		Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
電池型號		內建充電電池	312	312	13	675
感應線圈				•	•	•
Bluetooth® (藍牙)		•	•	•	•	•
防水塗層		•	•	•	•	•
IP 等級		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
尺寸	L x W x D	27.7 x 12 x 8.1 mm (1.09 x 0.47 x 0.32")	26.8 x 11.2 x 7.1 mm (1.05 x 0.44 x 0.28")	31.3 x 14.16 x 7.3 mm (1.23 x 0.56 x 0.29")	40.0 x 16.9 x 8.5 mm (1.57 x 0.67 x 0.33")	42.2 x 18.8 x 8.6 mm (1.68 x 0.74 x 0.34")
	重量	2.2 g (0.08 oz)	1.1 g (0.04 oz)	2.2 g (0.08 oz)	4.4 g (0.16 oz)	4.6 g (0.16 oz)
充電時間 ²	0% 至 100%	3 小時				
	0% 至 80%	1.5 小時				
	30 分鐘調整	15 分鐘				

外殼顏色

Terra+



H0
膚色



P1
沙灰棕色



P3
檀香色



P6
銀灰色



P8
絲絨黑

Terra



H0
膚色



P3
檀香色



P6
銀灰色



P8
絲絨黑


¹IP68 表示助聽器防水防塵。根據 IEC60529 標準，可在 1 公尺純水底下連續浸泡 60 分鐘，和於集塵室放置 8 小時後，皆能持續運作。

² 實際充電時間取決於剩餘的電量，但不會超過 3 小時。


Bluetooth® 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，Sonova AG 對此類標記的任何使用均依據授權進行。

聲學耦合 – RIC 助聽器


長度	S 喇叭	M 喇叭	P 喇叭	UP 喇叭
可用於四種不同的長度 (0、1、2、3) · 左和右	•	•	•	•
耳塞				
Cap 耳塞	•	•	•	
開放式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	•	
單層式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	•	
強力型耳塞有三種尺寸 (S、M、L)	•	•	•	
訂製式 SlimTip*				
壓克力	•	•	•	
矽膠	•	•	•	
訂製式耳塞 cShell (實心)				
壓克力	•	•	•	•
鈦	•	•	•	•
2cc 耦合腔資料				
最大功率輸出 (dB SPL)	111	114	122	132
最大增益 (dB)	47	51	59	71
頻率範圍 (Hz)	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - 6300	<100 - 6100
調整範圍				




輕度至中重度聽力損失。



輕度至重度聽力損失。



輕度至重度聽力損失。



中度至極重度聽力損失。

* 擁有額外的耳道長度選項

Phonak Terra+ RIC-R 充電選項




峰力 Charger Ease

聲學耦合 - BTE 助聽器


出聲孔		Terra+ BTE-M Terra BTE-M		Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP		Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP	
標準耳鉤	阻尼 (HE11 680) · 透明 無阻尼 (HE11) · 透明	•		•		•	
SlimTube 4.0	有左側和右側可供選擇 · 提供五種不同長度 (00、0、1、2、3)	•		•			
適用於 SlimTube 的耳件							
耳塞	Cap 耳塞 開放式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L) 單層式耳塞 有三種尺寸 (S、M、L) 強力型耳塞 有三種尺寸 (S、M、L)	•		•			
訂製式 SlimTip	壓克力 矽膠	•		•			
適用於耳鉤的耳件							
耳模		•		•		•	
2cc 耦合腔資料		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
最大功率輸出 (dB SPL)	2 cc 耦合腔		122	133	139	134	141
最大增益量 (dB)	2 cc 耦合器		58	75	81	78	84
頻率範圍 (Hz)			<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - >4700	<100 - >4700
運作電流			1.6	2.2	2.1	2.8	3.3

調整範圍


■ SlimTube 4.0
■ HE11 680



輕度至中度聽力損失 ·
全部聽力圖型



輕度至重度聽力損失 · 全部聽力
圖型



重度到極重度聽力損失 ·
全部聽力圖型

效能等級

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0		
噪音中聆聽語音	•	•
安靜環境	•	•
全時聲感追蹤系統 5.0 (傳輸)		
媒體語音 + 麥克風	•	•
媒體音樂 + 麥克風	•	
額外附加程式		
最多額外附加程式	4	4
噪音中聆聽語音	•	•
安靜環境	•	•
噪音中舒適聆聽	•	
音樂	•	
聲學電話	•	•
自訂程式	•	•
透過 T-coil ± 麥克風通話 ²	•	•
公用 T-coil ± 麥克風 ²	•	•
無線串流程式		
PartnerMic + 麥克風	•	
通話 + 麥克風	•	•

功能

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
特級變焦方向性	•	•
寬頻助推器 ¹	•	•
使用者偏好調整	•	•
自動適應性	•	•
環境平衡系統	•	•
第二代非線性頻率壓縮	•	
SoundRecover	•	•
自動回饋阻斷	•	•
高精度降噪	•	•
一鍵式雙耳同步	•	•
聲學最佳氣孔	•	•
微調頻道	10	8

¹ 僅適用於 Phonak Terra+ BTE-UP 和 Phonak Terra BTE-UP

² 僅適用於 BTE 產品

無線通訊產品組合

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
無線配件		
電視盒	•	
峰力 PartnerMic™	•	
峰力遠端遙控	•	
應用程式		
myPhonak	•	

調整

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 或更高版本	9.1 或更高版本	9.1 或更高版本	9.1 或更高版本	9.1 或更高版本
Noahlink 無線程式設計器、Noahlink 無線程式設計器 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO、HI-PRO2					

有關更多資訊，請訪問 www.phonak.com/terra

有關 myPhonak 的更多資訊，請訪問 www.phonak.com/apps

啟動生活

自 1947 年以來，峰力致力於透過開闢新的聲學世界來保持生活品質。

早在公司成立開始，我們就一直深信：聽力健康與幸福生活緊密相聯，並與人們每天的生活息息相關。

實際上，聽力還與社交、情感、認知能力和生理健康方面相關聯。無論是現在還是未來，

我們會一直努力提供最廣泛的創新聽力解決方案組合。

和聽力保健專家一樣，我們一直專注於最重要的事情：提高語音清晰度，改變人們的生活，對整個社會產生積極影響。

www.phonak.com



76133899002176

027-0706-44/N3.00/2024-10/hc © 2024 Sonova AG All rights reserved