

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.

www.phonakpro.com/rogerfocus

Roger Focus II



Focus op wat telt

Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com/rogerfocus

027-0601-07/V1.00/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

Productbeschrijving

		Roger Focus II-312	Roger Focus II
Batterijtype		312	geïntegreerde accu
Multifunctieknop		•	•
Volume-aanpassing multifunctieknop		-8 dB <-> +8 dB (2 dB per stap)	-8 dB <-> +8 dB (2 dB per stap)
Indicatorlampje		•	•
Kleuren		2	10
Nano-coating		•	•
IP-certificering		IP68*	IP68*
Afmetingen	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3 mm	36,7 x 16,4 x 8,5 mm
	Gewicht	2,18 g	3,71 g
Oplaadtijd	0% tot 100%		3 uur
	0% tot 80%		1,5 uur
	SlimTube HE		SlimTube HE
Max. uitgangsvermogen		90 dBA equivalent in het vrije veld	90 dBA equivalent in het vrije veld
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 7000	< 100 - > 7000
Stroomverbruik (mA)		1,5	1,5
		2,4 GHz inclusief adaptieve automatische frequency hopping	
		geïntegreerde antenne	
		< 0,02 mW	

Roger kenmerken

Frequentie	
Antenne	
Backlink RF-vermogen	

* IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

Kleuren behuizing

Roger Focus II



Roger Focus II-312



Akoestische koppeling

Geluidsuitgang	SlimTube HE	Beschikbaar in links, rechts en vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)
Oorstukje voor SlimTube	Eartip	Open eartip, verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)

Draadloze Communicatie Portfolio

Roger™	Roger Focus II-312	Roger Focus II
Roger™ microfoons	•	•

Aanpassing

Roger Focus II is slechts een Roger ontvanger. Geen aanpassing vereist.

Phonak Charger BTE RIC

Deze oplader is geschikt voor Roger Focus II. Hij bevat een USB-C-voedingspoort, een indicatorlampje en een opslagruimte voor SlimTube.



Phonak RemoteControl

De Phonak RemoteControl is geschikt voor Roger Focus II. Hiermee kunnen volume-aanpassingen worden doorgevoerd en kan de volumeknop worden vergrendeld.

