

## Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden hvor «life is on» for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv.

[www.phonakpro.com/rogerfocus](http://www.phonakpro.com/rogerfocus)

# Roger Focus II





## Fokus på det som betyr noe

Du finner mer informasjon på [www.phonakpro.com/rogerfocus](http://www.phonakpro.com/rogerfocus)

027-0601-10(M1.00)/2020-04/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

## Produktbeskrivelse

			
		Roger Focus II-312	Roger Focus II
Batteritype		312	innebygd, oppladbart
Flerfunksjonsknapp		•	•
Flerfunksjonsknapp for volumjustering		-8 dB <--> +8 dB (2 dB-trinn)	-8 dB <--> +8 dB (2 dB-trinn)
Indikatorlys		•	•
Farger		2	10
Nano-belegg		•	•
IP-rangering		IP68*	IP68*
Mål	LxBxD	31,3 x 14,1 x 7,3	36,7 x 16,4 x 8,5
	Vekt	2,18 g	3,71 g
Ladetid	0 % til 100 %		3 t
	0 til 80 %		1,5 t
		<b>SlimTube HE</b>	<b>SlimTube HE</b>
Maks. utgangseffekt		90 dBA frifelt-ekvivalent	90 dBA frifelt-ekvivalent
Frekvensområde (Hz)		< 100 - > 7000	< 100 - > 7000
Strømförbruk (mA)		1,5	1,5
		2,4 GHz, inkludert adaptiv automatisk frekvenshopping	
		innebygd antenne	
		< 0,02 mW	

### Egenskaper hos Roger

Frekvens	
Antenne	
RF-ytelse backlink	

\* IP68 indikerer at apparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

## Kassefarger

### Roger Focus II



### Roger Focus II-312



## Akustisk sammenkobling

**Lyduttak** SlimTube HE Leveres i venstre og høyre og fem ulike lengder (00, 0, 1, 2, 3)

**Ørepropp for slim tube** Dome Åpen dome, tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)

## Trådløs kommunikasjonsportefølje

Roger™	Roger Focus II-312	Roger Focus II
Roger™-mikrofoner	•	•

## Tilpasning

Roger Focus II er utelukkende en Roger-mottaker. Krever ingen tilpasning.

## Phonak-lader BTE RIC

Denne laderen passer til Roger Focus II. Den har et USB-C-ladeinntak, et indikatorlys og plass til slim tube.



## Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl passer til Roger Focus II. Den tillater volumjusteringer og låser volumknappen.

