

# Phonak Virto™ 1.

Informacje o produkcie dla modeli bez funkcji bezprzewodowych

Aparaty słuchowe Virto I, oparte na innowacyjnej technologii platformy Phonak Infinio, są rozwiązaniem dla tych pacjentów, którzy preferują dyskretne, zindywidualizowane rozwiązania.



To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

# Opis produktu

|                                                   | <br><b>Virtio I-10 NW O</b><br>190/170/150/130 | <br><b>Virtio I-Titanium</b><br>190/170 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poziom mocy</b>                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| M                                                 | •                                                                                                                               | •                                                                                                                          |
| P                                                 | •                                                                                                                               | •                                                                                                                          |
| SP                                                | •                                                                                                                               | •                                                                                                                          |
| <b>Konfiguracja sprzętu / opcje / technologia</b> |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| Zasilanie                                         | 10                                                                                                                              | 10                                                                                                                         |
| Materiał obudowy                                  | Akryl                                                                                                                           | Tytan <sup>1</sup>                                                                                                         |
| Stopień ochrony IP                                | IP68 <sup>2</sup>                                                                                                               | IP68 <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Technologia mikrofonowa                           | Omni                                                                                                                            | Omni                                                                                                                       |
| Cewka indukcyjna (T-cewka)                        | opcjonalnie                                                                                                                     | opcjonalnie                                                                                                                |
| Przełącznik programów (program/głośność)          | opcjonalnie                                                                                                                     | opcjonalnie                                                                                                                |
| Regulator głośności (pokrętło)                    | opcjonalnie                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| EasyPhone (dla telefonu akustycznego)             | •                                                                                                                               | opcjonalnie                                                                                                                |
| MiniControl (do zmiany programu lub głośności)    | •                                                                                                                               | •                                                                                                                          |

## Kolory

### Kolory płytki czołowej



26  
Różowy



14<sup>3</sup>  
Jasnobrązowy



22  
Kakaowy



28<sup>3</sup>  
Brązowy



06  
Czarny



Szarość  
tytanu

### Kolor obudowy tytanowej

### Kolory obudowy akrylowej



26  
Różowy



14  
Jasnobrązowy



22  
Kakaowy



28  
Brązowy



06  
Czarny



R  
Czerwony  
przezroczysty



B  
Niebieski  
przezroczysty



21  
Przezroczysty

<sup>1</sup> Dostępne w dwóch różnych wersjach chropowatości powierzchni: standardowa lub z dodatkowym uszczelnieniem (ERS)

<sup>2</sup> IP68 oznacza, że aparat jest odporny na wnikanie wody i pyłu. Przeszedł testy na zanurzenie w słodkiej wodzie o głębokości 1 m przez 60 minut oraz 8 godzin w komorze pyłowej, jak to określa norma IEC60529.

<sup>3</sup> Tylko Virtio I-10 NW O

# Poziomy możliwości

|                                | Klasa<br>Pierwsza<br>I90 | Klasa<br>Biznes<br>I70 | Klasa<br>Ekonomiczna<br>I50 | Klasa<br>Podstawowa<br>I30 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>AutoSense OS™ 6.0</b>       |                          |                        |                             |                            |
| Muzyka                         | •                        | •                      |                             |                            |
| Mowa w samochodzie             | •                        | •                      | •                           |                            |
| Komfort w hałasie              | •                        | •                      | •                           |                            |
| Mowa w hałasie                 | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Spokojne sytuacje              | •                        | •                      | •                           | •                          |
| <b>Programy dodatkowe</b>      |                          |                        |                             |                            |
| Maks. liczba dodatkowych prog. | 4                        | 4                      | 4                           | 4                          |
| Mowa w samochodzie             | •                        | •                      | •                           |                            |
| Mowa w hałasie                 | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Spokojne sytuacje              | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Komfort w hałasie              | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Muzyka                         | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Telefon akustyczny             | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Program indywidualny           | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Telefon przez T-cewkę ± mik    | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Publiczny T-cewka ± mik        | •                        | •                      | •                           | •                          |




|                                           | Klasa<br>Pierwsza<br>I90 | Klasa<br>Biznes<br>I70 | Klasa<br>Ekonomiczna<br>I50 | Klasa<br>Podstawowa<br>I30 |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Funkcje</b>                            |                          |                        |                             |                            |
| Udoskonalenie Mowy                        | •                        |                        |                             |                            |
| SoundRelax                                | •                        | •                      | •                           |                            |
| Kompatybilność z Roger <sup>1</sup>       | •                        | •                      | •                           | •                          |
| EasyPhone                                 | •                        | •                      | •                           | •                          |
| WindBlock                                 | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Dopasowanie do Preferencji<br>Użytkownika | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Tinnitus Balance                          | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Auto aklimatyzacja                        | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Balans środowiskowy                       | •                        | •                      | •                           | •                          |
| SoundRecover2                             | •                        | •                      | •                           | •                          |
| WhistleBlock                              | •                        | •                      | •                           | •                          |
| NoiseBlock                                | •                        | •                      | •                           | •                          |
| AOV                                       | •                        | •                      | •                           | •                          |
| Kanały dokładnego strojenia               | 20                       | 20                     | 16                          | 12                         |

<sup>1</sup> Dostępne przez Roger Neckloop, gdy zainstalowano opcjonalną cewkę T-coil

## Dopasowanie

|                                                             | Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Program do dopasowania aparatów<br>słuchowych Phonak Target | Wersja 10.0 lub nowsza             |
| NOAHlink                                                    | •                                  |
| Urządzenie do programowania HI-PRO,<br>HI-PRO2              | •                                  |

# Połączenia akustyczne

|                                      |                             | M                                                                                                                                                                      | P                                                                                                                                                                               | SP                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny poziom wyjściowy (dB SPL) | Sprzęgacz 2 cm <sup>3</sup> | 109                                                                                                                                                                    | 115                                                                                                                                                                             | 119                                                                                                                                                                       |
| Maksymalne wzmocnienie (dB)          | Sprzęgacz 2 cm <sup>3</sup> | 40                                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                              | 60                                                                                                                                                                        |
| Pasma przenoszenia (Hz)              | Sprzęgacz 2 cm <sup>3</sup> | <100–7000                                                                                                                                                              | <100–6700                                                                                                                                                                       | <100–7000                                                                                                                                                                 |
| Pobór prądu (mA)                     |                             | 1,1                                                                                                                                                                    | 1,2                                                                                                                                                                             | 1,1                                                                                                                                                                       |
| Zakres dopasowania                   |                             |  <p>Ubytek słuchu od lekkiego do średniego; wszystkie konfiguracje audiometryczne</p> |  <p>Ubytek słuchu od lekkiego do średnio ciężkiego; wszystkie konfiguracje audiometryczne</p> |  <p>Ubytek słuchu od średniego do ciężkiego; wszystkie konfiguracje audiometryczne</p> |

## Rodzaje obudowy

|     | <br>Virto I-10 NW O | <br>Virto I-Titanium |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIC | •                                                                                                      | •                                                                                                       |
| CIC | •                                                                                                      | •                                                                                                       |
| MC  | •                                                                                                      |                                                                                                         |
| ITC | •                                                                                                      |                                                                                                         |
| HS  | •                                                                                                      |                                                                                                         |
| FS  | •                                                                                                      |                                                                                                         |

Więcej informacji znajduje się na stronie [www.phonak.com/virto-infinio](http://www.phonak.com/virto-infinio)

Więcej informacji na temat mikrofonów Roger znajduje się na stronie [www.phonak.com/roger](http://www.phonak.com/roger)



# Bezprzewodowa komunikacja

|                | Virto I-10 NW O<br>I90/I70/I50/I30 | Virto I-Titanium<br>I90/I70 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Roger          |                                    |                             |
| Roger Neckloop | •*                                 | •*                          |

\* Dostępne, jeśli zainstalowana jest cewka indukcyjna (T-cewka)

# life is on

Od 1947 roku marka Phonak angażuje się w ochronę jakości życia poprzez otwieranie nowych możliwości akustycznych. Od początku działalności, kierowaliśmy się głębokim przekonaniem, że dobre słyszenie jest równoznaczne z dobrym samopoczuciem i dlatego ma ono zasadnicze znaczenie dla doświadczania życia w pełni. W istocie zmysł słuchu jest bezpośrednio powiązany z samopoczuciem emocjonalnym, poznawczym, fizycznym i społecznym. Nieustannie dziś, jak i w przyszłości, rozwijamy się, oferując najszerokie portfolio innowacyjnych rozwiązań słuchowych. Wraz z naszymi protetykami słuchu skupiamy się na tym, co najważniejsze: poprawie rozumienia mowy, zmianie życia ludzi i pozytywnym wpływie na całe społeczeństwo.

[phonak.com](https://phonak.com)

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku  
Ładowarka służy do ładowania i przechowywania aparatów słuchowych.  
Roger NeckLoop zapewnia użytkownikom kompatybilnych aparatów słuchowych  
bezprowadowy dostęp do zewnętrznego źródła dźwięku.  
Pilot służy do zmiany programów i poziomu głośności aparatów słuchowych.  
Aplikacja służy do sterowania aparatem słuchowym oraz połączenia z protetykiem słuchu.  
Phonak Target to program do dopasowania aparatów słuchowych przez protetyków słuchu.

**sonova**  
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria



027-0710-16(V3.00)/2025-01/zm © 2025 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone