

Phonak CROS L.

Informacje o produkcie

Mikrofon do aparatu słuchowego Phonak CROS L oferuje rozwiązania CROS i BICROS dla osób z ubytkiem słuchu w jednym uchu, którego protezowanie nie przyniesie korzyści. Mikrofon CROS L jest noszony na uchu niesłyszącym, aby odbierać dźwięki i bezprzewodowo przesyłać je do kompatybilnego aparatu słuchowego marki Phonak noszonego na uchu z lepszym słyszeniem. CROS L nie ma wyjścia akustycznego.

CROS L jest kompatybilny z aparatami słuchowymi Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR i Sky L-PR, które wykorzystują innowacyjną technologię platformy Phonak Lumity. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.phonak.com

Mikrofon do aparatu słuchowego
Phonak CROS L



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Opis produktu



Mikrofony do aparatów słuchowych: L-R CROS L-R Trial

Zasilanie		akumulator
Przycisk wielofunkcyjny		•
Balans CROS		•
Powłoka hydrofobowa		•
Stopień ochrony IP		IP68 ¹
Wymiary	Długość x szerokość x wysokość	27,7 x 12 x 8,1 mm
	Waga	2,2 g
Czas ładowania ²	od 0% do 100%	3 godziny
	Od 0% do 80%	1,5 godziny
	30 minut dopasowania	15 minut
Kompatybilność z aparatami słuchowymi		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR i Sky L-PR

Kolory obudowy



P1	HO	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q2	Q3	T3
Piaskowy	Beżowy	Drzewo sandałowe	Kasztanowy	Szampański	Srebrnoszary	Grafitowoszary	Aksamitna czerń	Elektryzująca zieleń	Pirat z Karaibów	Droгоценny róż

Opcje części usznej

Standardowa nakładka (dźwiękówód CROS)	<ul style="list-style-type: none">Standardowa nakładka dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)Dźwiękówód CROS jest dostępny w wersji lewej/prawej i czterech różnych długościach (0, 1, 2, 3)
SlimTip (dźwiękówód CROS)	<ul style="list-style-type: none">Indywidualnie wykonana wkładkaDźwiękówód CROS jest dostępny w wersji lewej/prawej i czterech różnych długościach (0, 1, 2, 3)
Wkładka CROS Tip	<ul style="list-style-type: none">W pełni indywidualnie wykonana wkładka do CROS, dostępna w czterech różnych długościach (0, 1, 2, 3)

Opcje ładowarki Phonak CROS L-R



CROS L-R można ładować za pomocą ładowarki Phonak Charger Ease. Phonak Charger Ease to kompaktowa ładowarka z magnesami w gniazdach ładowania, które ułatwiają wkładanie i wyjmowanie CROS L-R. Wykorzystuje standardowy port ładowania USB-C, który zapala się po włączeniu zasilania.

¹ Stopień ochrony IP68 oznacza, że urządzenie CROS L-R jest odporne na wodę i pył. Przeszedł testy na zanurzenie w słodkiej wodzie o głębokości 1 m przez 60 minut oraz 8 godzin w komorze pyłowej, jak to określa norma IEC60529.

² Rzeczywisty czas ładowania zależy od stopnia naładowania akumulatora, ale nie przekroczy 3 godzin.

Dopasowanie

	CROS L-R CROS L-R Trial
Program do dopasowania aparatów słuchowych Phonak Target	Wersja 9.0 lub nowsza
Urządzenie do programowania aparatów słuchowych Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Kluczowe funkcje

CROS L można dopasować z aparatami słuchowymi Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR lub Sky L-PR o dowolnym poziomie możliwości. Dlatego zestaw funkcji, z których będzie korzystał użytkownik noszący system CROS L, zależy głównie od poziomu możliwości aparatu słuchowego noszonego na uchu z lepszym słyszeniem. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o produktach Phonak Audéo L, Naída L lub Sky L.

Technologia Phonak SmartSpeech™

W systemie CROS L użytkownicy mogą uzyskać dostęp do odpowiednich funkcji Technologii SmartSpeech, w tym **StereoZoom 2.0** dzięki połączeniu z kompatybilnymi urządzeniami Phonak Lumity.

Balans CROS

Stosunek głośności między urządzeniem CROS a aparatem słuchowym można regulować za pomocą programu Target lub bezpośrednio przez krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego urządzenia CROS.

Aplikacje do obsługi aparatów słuchowych myPhonak i myPhonak Junior

Pacjenci wyposażeni w urządzenie CROS L i kompatybilny aparat słuchowy mogą korzystać z pomocy aplikacji myPhonak lub myPhonak Junior.

Możliwości CROS L

W połączeniu z aparatami słuchowymi klasy Pierwszej i Biznes, CROS L zapewnia dostęp do programu Mowa w dużym hałasie ze StereoZoom 2.0. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać pełny przegląd trybów mikrofonu oferowanych przez CROS L, w zależności od poziomu możliwości kontralateralnego aparatu słuchowego.

Poziom możliwości aparatu słuchowego	Dostępne tryby mikrofonu dla CROS L		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Wszechkierunkowy
Klasa Pierwsza	•	•	•
Klasa Biznes	•	•	•
Klasa Ekonomiczna		•	•
Klasa Podstawowa			•

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.phonak.com/cros-l

Więcej informacji o aparatach słuchowych Audéo L można znaleźć na stronie www.phonak.com/audeolumity

Więcej informacji na temat eSolutions można znaleźć na stronie www.phonak.com/apps

life is on

Od 1947 roku marka Phonak angażuje się w zachowanie jakości życia poprzez otwieranie nowych światów akustycznych. Już wtedy, w czasach naszego powstania, naszą firmą kierowało kształtujące przekonanie: wierzymy, że dobry słuch jest równoznaczny z dobrym samopoczuciem, a zatem jest niezbędny, aby żyć pełnią życia.

W rzeczywistości zmysł słuchu jest bezpośrednio powiązany z dobrostanem społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Zarówno dziś, jak i w przyszłości, rozwijamy się, oferując najszersze portfolio innowacyjnych rozwiązań słuchowych. Wraz z naszymi protetykami słuchu skupiamy się na tym, co najważniejsze: poprawie rozumienia mowy, zmianie życia ludzi i pozytywnym wpływie na całe społeczeństwo.

www.phonak.com



7 16 13 38 9 17 03 84 9

Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o. Producent: Sonova AG.
Upoważniony przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH.

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria



027-0668-16|V2.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG. Wszelkie prawa zastrzeżone