

# Phonak CROS P

## Produktinformation



Phonak CROS P er en løsning til ensidig hørenedsættelse, der er designet til at hjælpe brugeren med at følge\* med i samtaler, uanset hvor samtalerne kommer fra\*\*<sup>1</sup>. CROS P anbringes på øret med fremskreden hørenedsættelse for at opfange lyde og transmittere dem til et Phonak Audéo™ P-høreapparat, som er anbragt på det øre, man hører bedre med. CROS P har ikke nogen akustisk udgangslud.

CROS P omfatter to modeller og er kompatibelt med høreapparaterne Audéo P-13T, Audéo P-R og Audéo P-RT i alle ydelsesniveauer. Du kan finde flere oplysninger på [www.phonakpro.dk](http://www.phonakpro.dk).

\* Følg – betyder, at brugeren skal rette sin opmærksomhed mod samtalen

\*\* ved brug af et CROS system sammenlignet med uden

<sup>1</sup> Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25. Hentet fra <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, tilgået 9. august 2021.

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

# Produktbeskrivelse



CROS P-R



CROS P-13

Batteri		genopladeligt	størrelse 13
Multi-funktionsknap		•	•
CROS balance		•	•
IP klassificering		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Mål	L x B x D	28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32")	29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32")
	Vægt	2,1 g (0,07 oz)	1,4 g (0,05 oz)
Opladningstider <sup>2</sup>	0 % til 100 %	3 t	
	0 % til 80 %	1,5 t	
	30 min. tilpasning	10 min.	
Kompatibilitet med høreapparat		Audéo P-R, Audéo P-RT	Audéo P-13T

## Farver på hus



P1

Sand Beige



H0

Beige



P3

Sandalwood



P4

Chestnut



P5

Champagne



P6

Silver Gray



P7

Graphite Gray



P8

Velvet Black

## Ørepropper – valgmuligheder

### Standardlydkuppel (CROS Tube)

- Standardlydkuppel fås i tre størrelser (S, M, L)
- CROS Tube fås til venstre/højre og i fire forskellige længder (0, 1, 2, 3)

### SlimTip (CROS Tube)

- Individuel øreprop
- CROS Tube fås til venstre/højre og i fire forskellige længder (0, 1, 2, 3)

### CROS Tip

- Helt individuel øreprop til CROS, fås i fire forskellige slangelængder (0, 1, 2, 3)

## Phonak CROS P-R opladermuligheder

CROS P-R kan oplades sammen med det parrede Audéo P-R eller Audéo P-RT ved hjælp af enten Phonak Charger Case Combi eller Phonak Mini Charger Case.

Se produktoplysningerne til Phonak Audéo P for yderligere oplysninger.

<sup>1</sup> IP68 betyder, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

<sup>2</sup> Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men den overskrider ikke tre timer.

# Tilpasning

	CROS P-R	CROS P-13
Phonak Target	7.1.9 eller nyere	7.1.9 eller nyere
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

## Trådløs kommunikationsportefølje

Ved brug af trådløst tilbehør vil det oprette forbindelse til høreapparatet på det bedre øre. Når signalet fra tilbehør er til stede, vil CROS signalet gå på pause og vil blive genoptaget, så snart signalet fra tilbehøret ikke længere er til stede.

Se produktoplysningerne til Phonak Audéo P for en komplet liste over kompatibelt tilbehør.

## Vigtigste funktioner

CROS P kan tilpasse med et Audéo P på alle ydelsesniveauer. Derfor afhænger udvalget af funktioner, som en klient med et CROS P system vil opleve, hovedsageligt af ydelsesniveauet i Audéo P høreapparatet. Se produktoplysningerne til Phonak Audéo P for yderligere oplysninger.

### StereoZoom

StereoZoom kan hjælpe med at forbedre taleforståeligheden i udfordrende støjende omgivelser<sup>1</sup>. StereoZoom fås til høreapparater med ydelsesniveauet Premium og Advanced.

### CROS balance

CROS balance justerer lydstyrkeforholdet mellem CROS enheden og høreapparatet.

### AutoSense OS™ 4.0

AutoSense OS 4.0 registrerer automatisk din klients lyttesituationer i realtid. AutoSense OS anvender en lang række funktioner og kombinerer dem præcist til at skabe en problemfri lytteoplevelse.

<sup>1</sup> Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, hentet fra [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence), åbnet august 2021

## CROS P ydeevne

CROS P fås med programmet Tale i kraftig støj med StereoZoom. Det fås sammen med høreapparater med ydelsesniveauet Premium og Advanced. Til ydelsesniveauet Standard og Essential er CROS P udstyret med Real Ear Sound og omdirektionelle mikrofontilstande. På det bedre øre vil klienter med CROS P nyde fordelene fra alle Paradise funktioner.

Høreapparatets ydelsesniveau	Tilgængelige mikrofontilstande for CROS P		
	StereoZoom	Real Ear Sound	Omnidirektionel
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•

Besøg [www.phonakpro.com/cros-p](http://www.phonakpro.com/cros-p) for yderligere oplysninger

Besøg [www.phonakpro.com/audeoparadise](http://www.phonakpro.com/audeoparadise) for yderligere oplysninger om Audéo P høreapparater

# life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreøsninger er designet til mennesker i alle aldersgrupper og alle niveauer af hørenedsættelse, således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og følelsesmæssigt.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)



027-0622-08/V2.00/2021-09/NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved