

# Phonak Virto™ 1.




## Produktinformation

Phonak Virto Infinio ist das umfassende Im-Ohr-Portfolio für leicht- bis hochgradige Hörverluste. Virto I Hörsysteme sind die Lösung für Kunden, die eine diskrete, individuelle Lösung bevorzugen.

Virto I-R, angetrieben durch die innovative Technologie der Phonak Infinio Plattform, ist das erste wiederaufladbare, maßgefertigte Hörsystem von Phonak.



# Produktbeschreibung

			
	Virto I-R 190/170/150/130	Virto I-10 NW O 190/170/150/130	Virto I-Titanium 190/170
<b>Leistungsstufe</b>			
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP <sup>1</sup>	•		
<b>Hardware-Konfiguration/Optionen/Technologie</b>			
Batterietyp	Integrierter Akku	10	10
Ladezeit von <sup>2</sup>			
	0% auf 100%	3 h	
	0% auf 80%	1,5 h	
	30 Min. Anpassung	15 Min.	
Bluetooth®	•		
Schalen-Material	Acryl	Acryl	Titan <sup>3</sup>
IP-Schutzgrad	IP68 <sup>4</sup>	IP68 <sup>4</sup>	IP68 <sup>4</sup>
Mikrofon-Technologie	Direktional	Omni	Omni
Telefonspule		Optional	Optional
Taster (Hörprogramm/Lautstärke)	•	Optional	Optional
Lautstärkesteller (Regler)		Optional	
EasyPhone (für akustisches Telefon)		•	Optional
MiniControl (für Programmwechsel oder Lautstärkeänderungen)		•	•

## Farben

### Farben Faceplate

### Farbe Titan-Schale



26  
Hellrosa



14<sup>5</sup>  
Teint



22  
Hellbraun



28<sup>5</sup>  
Braun



06  
Schwarz



Titanium  
Gray

### Farben Acryl-Schalen



26  
Hellrosa



14  
Teint



22  
Hellbraun



28  
Braun



06  
Schwarz



R  
Rot Transparent



B  
Blau Transparent



21  
Transparent

<sup>1</sup> Nur in bestimmten Ländern verfügbar

<sup>2</sup> Die tatsächliche Ladezeit richtet sich nach der verbleibenden Akkulaufzeit, beträgt jedoch maximal 3 Stunden.

<sup>3</sup> Erhältlich in zwei verschiedenen Oberflächenstrukturen: Standard oder griffigere Schalenoberfläche (ERS)

<sup>4</sup> IP68 zeigt an, dass das Hörsystem wasser- und staubresistent ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß Norm IEC60529 schadlos überstanden.

<sup>5</sup> Nur Virto I-R und Virto I-10 NW O

# Technologiestufen

AutoSense OS™ 7.0 <sup>1</sup>	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Verstehen im lauten Störgeräusch <sup>2</sup>	•			
Musik	•	•		
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	•	•	
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik. <sup>2</sup>	•	•	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik. <sup>2</sup>	•	•	•	•
<b>Zusätzliche Programme</b>				
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	4	4
Verstehen im lauten Störgeräusch <sup>2</sup>	•	•		
Speech in 360° <sup>1</sup>	•	•		
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisches Telefon	•	•	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•	•	•
Telefon über T-Spule ± Mik. <sup>3</sup>	•	•	•	•
Induktionsschleife (Telefonspule ± Mik.) <sup>3</sup>	•	•	•	•
<b>Streaming-Programme</b>				
RogerDirect™ + Mik. <sup>2</sup>	•	•	•	•
PartnerMic + Mik. <sup>2</sup>	•	•	•	•
Anruf + Mik. <sup>2</sup>	•	•	•	•

Funktionen	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
SmartSpeech Technologie				
SpeechSensor <sup>2</sup>	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0 <sup>2</sup>	•	•		
Dynamic Noise Cancellation <sup>2</sup>	•	•		
Motion Sensor Hearing <sup>2</sup>	•	•	•	
Roger-Kompatibilität	•	•	•	•
Hands-free Anrufe deaktivieren <sup>2,3</sup>	•	•	•	•
Tap Control <sup>2</sup>				
- Siri/Google-Assistent	•	•		
- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•		
- Anruf annehmen/beenden	•	•		
SoundRelax	•	•	•	
DuoPhone <sup>1</sup>	•	•	•	
EasyPhone <sup>3</sup>	•	•	•	•
UltraZoom <sup>2</sup>	•	•	•	•
Roger direktional Einstellung <sup>2</sup>	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Streaming-Balance	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync <sup>1</sup>	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanäle für Fein Anpassung	20	20	16	12

1 Phonak Virto I-10 NW O und Virto I-Titanium werden mit AutoSense OS 6.0 geliefert

2 Nur für Phonak Virto I-R verfügbar





3 Nur für Phonak Virto I-10 NW O und Virto I-Titanium verfügbar

4 Für Hochsicherheitsumgebungen, wie z. B. SCIF

# Anpassung

	Virto I-R	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	11.0 oder höher	10.0 oder höher
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	
Noahlink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

# Akustische Ankopplung

		M	P	SP	UP <sup>1</sup>
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	109	115	119	127
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	40	50	60	70
Frequenzbereich (Hz)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Betriebsstrom (mA)	Virto I-10 NW O, Virto I-Titanium	1,1	1,2	1,1	
Anpassbereich		 <p>Für leicht- bis mittelgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen</p>	 <p>Für leichtgradigen bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen</p>	 <p>Für mittelgradigen bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen</p>	 <p>Für mittel- bis hochgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen</p>

<sup>1</sup> Nur für Virto I-R und in bestimmten Ländern verfügbar

## Schalenformen

	Concha	Half Shell	ITC	CIC	IIC
Virto I-R	█				
Virto I-10 NW O	█				
Virto I-Titanium				█	

Unser innovativer Ansatz zur individuellen Anpassung – RightFit™ – ermöglicht kleinere Modelle von Virto I-R Hörsystemen, je nach Ohranatomie, Hörer- und Belüftungsgröße.

# Phonak Virto I-R Ladelösung

## Phonak Charger Virto I

Das Phonak Virto I-R verfügt über alle beliebten Infinio-Funktionen sowie die Vorteile der Wiederaufladbarkeit. Mit unserem proprietären Snap and Charge System wird das Aufladen einfach und intuitiv. Legen Sie das Hörsystem in das Ladegerät und es befestigt sich magnetisch am Ladekontakt. Snap and Charge stellt sicher, dass Virto R genug Ladung für einen ganzen Tag Nutzung hat – damit Ihre Kunden einen vollen Tag Hörerlebnis inklusive Streaming erleben können.



## Phonak Virto I-R Wireless-Technologie

Streaming von Anrufen/Audio-Streaming Bluetooth® Classic Audio

## Wireless Communication Portfolio

	Virto I-R I90/I70/I50/I30	Virto I-10 NW O I90/I70/I50/I30	Virto I-Titanium I90/I70
<b>Wireless Zubehör</b>			
TV Connector	•		
Phonak PartnerMic™	•		
Phonak RemoteControl	•		
<b>Roger</b>			
RogerDirect	•		
Roger NeckLoop		• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
<b>Apps</b>			
myPhonak	•		

<sup>1</sup> Verfügbar, wenn die Telefonspule installiert ist

# life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak für den Erhalt der Lebensqualität durch die Eröffnung neuer Klangwelten ein. Schon in der Gründungszeit prägte das Unternehmen eine wichtige Überzeugung: Gutes Hören bedeutet Wohlbefinden und Lebensqualität und ist somit essentiell, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Hören und sozialem, emotionalem, kognitivem und körperlichem Wohlbefinden. Heute und in Zukunft ist unser Ziel, das breiteste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Hörakustikern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Wir möchten das Sprachverstehen verbessern, das Leben unserer Kunden verändern und der Gesellschaft insgesamt einen Mehrwert bieten.

Phonak.com



027-0710-01M4.00|2025-03|NLG © 2024 - 2025 Sonova AG. All rights reserved.