

Roger™ Focus II.

產品資訊

Roger Focus II 是專為患有單側聽力損失 (UHL)、聽覺處理障礙 (APD) 及自閉症障礙 (ASD) 之人士設計的 Roger 接收器，讓使用者無論在學習環境或戶外活動中，都能清晰聆聽並專注當下。

搭載 Roger 技術，可有效降低距離、背景噪音和混響所造成的影響。



產品描述



Roger Focus II-312



Roger Focus II

電池型號	312 (有防拆套件可供選擇)	內置可充電電池
多功能按鍵	•	•
多功能按鍵音量調整	- 8 dB <-> +8 dB (每次調整 2dB)	- 8 dB <-> +8 dB (每次調整 2dB)
指示燈	•	•
顏色	2	10
奈米塗層	•	•
IP 等級	IP68 ¹	IP68 ¹
尺寸	L x W x D	31.3 x 14.1 x 7.3 (1.23 x 0.56 x 0.29")
	重量	2.18 g / 0.077 oz
充電時間 ²	0% 至 100%	3 小時
	0% 至 80%	1.5 小時

細聲管 HE

細聲管 HE

最大值功率輸出	相當於 90 dBA 自由聲場	相當於 90 dBA 自由聲場
頻率範圍 (Hz)	<100 - >7000	<100 - >7000
工作電流 (mA)	1.5	1.5

Roger 特性

頻率	2.4 GHz, 包含自適應性跳頻技術
天線	內建天線
反向鏈路 RF 功率	< 0.02 mW

外殼顏色

Roger Focus II



Q2
電光綠



Q3
加勒比海藍



T3
珍珠粉



M6
熔岩紅



M7
海洋藍



M8
尊貴紫



P6
銀灰色



P8
絲絨黑



H0
膚色

Roger Focus II-312



P6
銀灰色



P8
絲絨黑

¹ IP68 表示該助聽器具有防水和防塵功能。根據 IEC60529 標準，在 1 公尺水下連續浸泡 60 分鐘，和於集塵室放置 8 小時後，皆能持續運作。
² 實際充電時間取決於剩餘電池壽命，並可能受溫度狀況影響。

聲學耦合

出聲孔	細聲管 HE	可用於左側和右側，有五種不同的長度（00、0、1、2、3）
適用於細聲管的耳件	耳塞	開放式耳塞（三種尺寸：S、M、L）、Cap 耳塞（一種尺寸）

無線麥克風組合產品組合

Roger	Roger Focus II-312	Roger Focus II
Roger 麥克風	•	•

選配

Roger Focus II 只是一款 Roger 接收器。無需進行選配。Roger Focus II 的韌體更新可使用 Noahlink wireless 透過峰力 Target 完成。

Roger Focus II 充電選項

Phonak Charger BTE RIC 和 Phonak Charger Combi BTE 2 適用於 Roger Focus II。



峰力遙控器


峰力遙控器適用於 Roger Focus II。其可用於音量調整和鎖定音量按鍵。



life is on

自 1947 年以來，峰力一直致力於透過開闢新的聲學世界來保持生活品質。早在公司成立開始，我們就一直深信：聽力健康與幸福生活緊密相聯，並與人們每天的生活息息相關。實際上，聽力還與社交、情感、認知能力和生理健康方面相關聯。無論是現在還是未來，我們會一直努力提供最廣泛的創新聽力解決方案組合。和聽力保健專家一樣，我們一直專注於最重要的事情：提高語音清晰度，改變人們的生活，對整個社會產生積極影響。

phonak.com/focus



027-0601-44/N2.00/2026-01/ING © 2026 Sonova AG. All rights reserved.