PHONAK
life is on

A Sonova brand

Phonak Audéoo™ I.

Productinformatie

Infinio Ultra is een Receiver-in-Canal (RIC)-portfolio van de volgende generatie, ontworpen voor personen met mild tot zeer ernstig gehoorverlies. Met Infinio Ultra verleggen we opnieuw de grenzen van wat AI in hoortoestellen kan bereiken, dankzij de verbeteringen in spraakverstaanbaarheid en geluidskwaliteit.

Productbeschrijving

		Audéo I-Sphere **Audéo I-Sphere Trial** I90/I70	**Audéo I-R** **Audéo I-R Trial** I90/I70/I50/I30
Batterij		geïntegreerd en oplaadbaar	geïntegreerd en oplaadbaar
Multifunctieknop		•	•
Bluetooth®		•	•
Hydrofobe coating		•	•
IP-certificering		IP68[1]	IP68[1]
Afmetingen	L x B x D	31,9 x 14,0 x 9,5 mm (1,26 x 0,55 x 0,37")	28,8 x 12,4 x 8,7 mm (1,13 x 0,49 x 0,34")
	Gewicht	3,0 g (0,11 oz)	2,4 g (0,08 oz)
Oplaadtijden[2]	0% tot 100%	3,5 uur	3 uur
	0% tot 70%	2 uur	2 uur
	0% tot 40%	1 uur	1 uur
	30 min. aanpassing	15 min.	15 min.
S Receiver 6.0			
Max. Outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	112	112
Max. gain (dB)	2 cc coupler	47	47
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 10.000	< 100 - 10.000
M Receiver 6.0			
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	114	114
Max. gain (dB)	2 cc coupler	51	51
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 10.000	< 100 - 10.000
MAV Receiver 6.0			
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	119	119
Max. gain (dB)	2 cc coupler	50	50
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 9000	< 100 - 9000
P Receiver 6.0			
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	122	122
Max. gain (dB)	2 cc coupler	59	59
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 7500	< 100 - 7500
UP Receiver 6.0			
Max. Outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	132	132
Max. gain (dB)	2 cc coupler	71	71
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 8000	< 100 - 8000

Kleuren behuizing

P1 Sand Beige | **P3** Sandalwood | **P4** Chestnut | **P5** Champagne | **P6** Silver Grijs | **P7** Graphite Grijs | **P8** Velvet Zwart

1 IP68 betekent dat het hoortoestel spatwaterdicht en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoet water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.
2 De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij.
Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

Prestatieniveaus

SmartSpeech Technology

AutoSense OS™ 7.0	Audéo I-Sphere Premium	Audéo I-Sphere Advanced	Audéo I-R Premium	Audéo I-R Advanced	Audéo I-R Standard	Audéo I-R Essential
Sferische spraak in veel lawaai	•	•				
Spraak in veel lawaai			•			
Muziek	•	•	•	•		
Spraak in de auto	•	•	•	•	•	
Comfort in lawaai	•	•	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•	•	•
Media spraak + mic	•	•	•	•	•	•
Media muziek + mic	•	•	•	•	•	•
Extra programma's						
Max. aantal extra programma's	4	4	4	4	4	4
Sferische spraak in veel lawaai	•	•				
Spraak in veel lawaai	•	•	•	•		
Spraak in 360°	•	•	•	•		
Spraak in de auto	•	•	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•	•	•
Streamingprogramma's						
RogerDirect + microfoon	•	•	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•	•	•
Telefoongesprekken + mic	•	•	•	•	•	•
Functies						
Spheric Speech Clarity 2.0	•	•				
Speech Enhancer	•		•			
SpeechSensor	•	•	•			
StereoZoom 2.0	•	•	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•	•	•		
Motion Sensor Hearing	•	•	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•	•	•
ActiveVent™	•	•	•	•	•	•
Uitschakelen hands-free gesprekken[1]	•	•	•	•	•	•
Tap control						
- Siri/Google Assistant	•	•	•	•		
- Streaming pauzeren/hervatten	•	•	•	•		
- telefoongesprek opnemen/afwijzen	•	•	•	•		
SoundRelax	•	•	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•	•	•
Gezondheidsfuncties[2]	•	•	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•	•
Kanalen voor fijnafstelling	20	20	20	20	16	12

[1] Voor streng beveiligde omgevingen, bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen rondom gevoelige informatie

[2] Beschikbaar in combinatie met myPhonak

CROS-compatibiliteit

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak CROS I-R & Phonak CROS I-R Trial		•

Aanpassing

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak Target	11.1 of hoger	11.1 of hoger
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•

Akoestische koppeling

Lengte		S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver	UP Receiver
Beschikbaar voor links en rechts in vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)		•	•	•[1]	•	•[1]
Dome						
EasyGuard™ Vented	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•		•	
Cap dome		•	•		•	
Open dome	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•		•	
Vented dome	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•		•	
Power dome	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•		•	
SlimTip						
Acryl		•	•		•	
Silicone		•	•		•	
Titanium AV				•[1]		
Universele AV	Beschikbaar in vier vormen (A, B, C, D)			•[1]		
cShell						
Acryl		•[1]	•[1]		•[1]	•[1]
Titanium		•[1]	•[1]		•[1]	•[1]
Aanpasbereik						
		Mild tot matig ernstig gehoorverlies.	Mild tot ernstig gehoorverlies.	Mild tot ernstig gehoorverlies.	Mild tot ernstig gehoorverlies.	Matig tot zeer ernstig gehoorverlies.

[1] Lengte-optie 00 niet beschikbaar

Phonak Audéo I-oplaadmogelijkheden

	Phonak Charger RIC I	Phonak ChargerGo RIC I	Phonak ChargerGo RIC Sphere I
Compatibel met Audéo I-R en Audéo I-R Trial	•	•	
Compatibel met Audéo I-Sphere en Audéo I-Sphere Trial			•
Oplader met geïntegreerde batterij		•	•

Phonak Audéo I draadloze technologie

Rechtstreekse telefoongesprekken/audiostreaming	Bluetooth® Classic-audio

Draadloze Communicatie Portfolio

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial I90/I70	Audéo I-R Audéo I-R Trial I90/I70/I50/I30
Draadloze accessoire		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger microfoonportfolio	•	•
Apps		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Ga voor meer informatie naar **www.phonak.com/audeo-infinio**
Ga voor meer informatie over Roger microfoons naar **www.phonak.com/roger**
Ga voor meer informatie over myPhonak en myPhonak Junior naar **www.phonak.com/apps**

life is on

Sinds 1947 zet Phonak zich in om de levenskwaliteit te behouden door nieuwe akoestische werelden te openen. Zelfs al in deze eerste jaren werd ons bedrijf gedreven door een fundamentele overtuiging: We geloven dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en dus essentieel is om alles uit het leven te halen. Het is zelfs zo dat het zintuig 'gehoor' wordt gekoppeld aan sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. We streven ernaar om het meest uitgebreide portfolio van innovatieve hooroplossingen te bieden, vandaag en in de toekomst. En samen met hoorzorgprofessionals blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

phonak.nl

7613389776348

027-0712-07/V2.00/2025-03/NLG © 2024 - 2025 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Zwitserland

CE 0459