

Phonak CROS P

Produktinformasjon



Phonak CROS P er en løsning for ensidig hørselstap som er utviklet for å hjelpe brukeren med å følge* samtaler, uansett hvor de kommer fra**. CROS P brukes på øret med nedsatt hørsel for å fange opp lyder og trådløst overføre dem til et Phonak Audéo™ P-høreapparat på øret med bedre hørsel. CROS P har ingen akustiske lydsignaler.

CROS P kommer i to modeller og er kompatibel med høreapparatene Audéo P-13T, Audéo P-R og Audéo P-RT i alle funksjonsnivåer. Du finner mer informasjon på www.phonakpro.com

* Følg - betyr å være oppmerksom på samtaler som brukeren skal delta i.

** ved bruk av et CROS-system sammenlignet med uten hjelpemidler

¹ Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature.

The Hearing Review, 28(8), 22-25. Hentet fra <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, 9. august 2021.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Produktbeskrivelse



CROS P-R



CROS P-13

Batteri		oppladbart	størrelse 13
Flerfunksjonsknapp		•	•
CROS balanse		•	•
IP-rangering		IP68 ¹	IP68 ¹
Mål	L x B x D	28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32")	29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32")
	Vekt	2,1 g	1,4 g
Ladetider ²	0 % til 100 %	3 t	
	0 % til 80 %	1,5 t	
	30 min tilpasning	10 min	
Kompatibilitet med høreapparat		Audéo P-R, Audéo P-RT	Audéo P-13T

Kassefarger



P1

Sand Beige



HO

Beige



P3

Sandalwood



P4

Chestnut



P5

Champagne



P6

Silver Gray



P7

Graphite Gray



P8

Velvet Black

Alternativer for ørepropp

Standard dome (CROS-tube)

- Standard dome tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
- CROS-tube er tilgjengelig i venstre/høyre og fire ulike lengder (0, 1, 2, 3)

SlimTip (CROS-tube)

- Spesialtilpasset ørepropp
- CROS-tube er tilgjengelig i venstre/høyre og fire ulike lengder (0, 1, 2, 3)

CROS Tip

- Fullstendig spesialtilpasset ørepropp for CROS, tilgjengelig i fire ulike kabellengder (0, 1, 2, 3)

Lateralalternativer for Phonak CROS P-R

CROS P-R kan lades sammen med et sammenkoblet Audéo P-R eller Audéo P-RT ved hjelp av enten en Phonak Charger Case Combi eller en Phonak Mini Charger Case.

Se produktinformasjonen for Phonak Audéo P for mer informasjon.

¹ IP68 indikerer at høreapparatet er vann- og støvavstøtende. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

² Faktisk ladetid avhenger av gjennværende batterilevetid, men vil ikke overskride 3 timer.

Tilpasning

	CROS P-R	CROS P-13
Phonak Target	7.1.9 eller nyere	7.1.9 eller nyere
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLINK		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Trådløs kommunikasjonsportefølje

Når du bruker trådløst tilbehør, vil det koble til høreapparatet som sitter på øret med best hørsel. Når signalet fra et tilbehør registreres, vil CROS-signalet stoppe midlertidig og fortsette så fort signalet fra tilbehøret har stoppet. Se produktinformasjonen for Phonak Audéo P for en fullstendig liste over kompatibelt tilbehør.

Hovedfunksjoner

CROS P kan tilpasses med et Audéo P i alle funksjonsnivåer. Derfor vil funksjonene som brukeren av et CROS P-system opplever, stort sett være avhengig av funksjonsnivået til Audéo P-høreapparatet. Se produktinformasjonen for Phonak Audéo P eller annen informasjon.

StereoZoom

StereoZoom kan bidra til å øke taleforståelsen i utfordrende omgivelser med mye støy¹. StereoZoom er tilgjengelig for høreapparater med funksjonsnivåene Premium og Advanced.

CROS balanse

CROS balanse justerer lydstyrkeforholdet mellom CROS-enheten og høreapparatet.

AutoSense OS™ 4.0

AutoSense OS 4.0 registrerer automatisk brukerens lyttemiljø i sanntid. Det bruker flere funksjoner, og blander dem nøyaktig for å gi en sømløs lytteopplevelse.

¹ Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, august 2021

CROS P-funksjonsnivå

CROS P tilbyr Tale i høy støy-program med StereoZoom. Det er tilgjengelig i kombinasjon med høreapparater med funksjonsnivåene Premium og Advanced. For funksjonsnivåene Standard og Essential har CROS P Real Ear Sound og omnidireksjonal mikrofonmodus. På øret med best hørsel får CROS P-brukere fordelene med alle Paradise-funksjonene.

Funksjonsnivå for høreapparat	Tilgjengelige mikrofonmodus for CROS P		
	StereoZoom	Real Ear Sound	Omnidireksjonal
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•

Du finner mer informasjon på www.phonakpro.com/cros-p

Du finner mer informasjon om Audéo P-høreapparater på www.phonakpro.com/audeoparadise

life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv.

www.phonakpro.com



027-0622-10|V2.00|2021-09|NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved